


### Voorwaarden om een Axis camera in Cameranager Online te laten opnemen bij beweging

- 1) De gebruiker beschikt over een geldig Cameranager Online account met opslag.
- 2) De camera is correct toegevoegd, inclusief de juiste gegevens en de **root** inlognaam.

Naam	Axis M1031-W
Merk	Axis
Type	M1031-W
LSU	
Url globaal	http://212.67.177.68
Poort globaal	9153
Url lokaal	http://10.0.0.153
<a href="#">Haal lokale url op</a>	
Poort lokaal	80
Cameraserver?	<input type="checkbox"/>
Kanaal	1
Gebruikersnaam	root
Wachtwoord	•••••

Als de camera van buitenaf bereikbaar is staat er geen rode kruis door de camera maar wordt deze als online weergegeven



- 3) De instellingen voor Bewegingsdetectie (gebieden, objectgrootte, gevoeligheid) zijn in Cameranager ingesteld en opgeslagen.

The screenshot displays the 'INSTELLINGEN' (Settings) menu for an Axis M1031-W camera. The 'Bewegings detectie' (Motion detection) option is selected. The main view shows a live camera feed with two detection zones: a green box (Gebied 0) and a blue box (Gebied 1). The right-hand panel shows the configuration for these zones, including 'Object grootte (%)' set to 5 and 'Gevoeligheid (%)' set to 90. A small histogram is visible at the bottom of the right panel.

4) De planning voor de camera is ingesteld en opgeslagen.

The screenshot shows the 'INSTELLINGEN' (Settings) menu on the left, with 'Planning & alarmering' (Scheduling & alerting) selected. Under this menu, 'Planning' and 'Bewegings detectie' (Motion detection) are visible. The main area displays a 7-day scheduling grid from Sunday to Saturday. Each day has a horizontal bar representing the 24-hour cycle, with a green bar indicating that motion detection is active for the entire duration. A legend at the bottom identifies the colors: red for 'CO (Continue opname)', green for 'BD (Bewegingsdetectie: neem op bij beweging)', yellow for 'E-mail (Stuur email bij beweging)', and blue for 'Sms (Stuur sms bij beweging)'. An 'Opslaan' (Save) button is located in the bottom right corner.

**OPMERKING:**

Zodra een Axis camera in een Cameranager Online account op BD staat ingesteld, stuurt de camera meldingen richting de servers van Cameranager bij beweging. Dit moet in sommige gevallen door de netwerkbeheerder worden toegestaan.

Het is altijd van belang voor een opname in Cameranager Online dat de camera van buiten af door onze servers benaderbaar blijft.